


Technische Fiche: LID11631--

Cube-WL1 GU10 QPAR 16 2x35W IP54 helder grijs

ECONOMY

Buiten wand verlichting



Deze moderne wandverlichting zorgt voor het nodige sfeerlicht op uw gevel of wandelpad

Wandverlichting




Technische gegevens

Regelen lichtintensiteit	Ja Afhankelijk van lichtmiddel
Beschermingsklasse	I
Beschermingsgraad	IP54
Type verlichting	Aanbouw wandverlichting
Type lamp	LED Retrofit MR16
Lichtmiddel inbegrepen	Zonder
Aantal lampen	2
Lampvoet	GU10

Technische gegevens - vervolg

Vermogen (W)	20
Nominale werkspanning AC (V)	100-240
Frequentie (Hz)	50/60
Bevestiging	Wandbevestiging
Afwerking	Grijs
Uitvoering	Aluminium gegoten
Afdekkingen	Transparant
Lengte (mm)	63
Breedte (mm)	63
Hoogte (mm)	154
Optionele toebehoren	LID 17278--; LID 17279--; LID 17203--; LID 13226--; LID 14508--; LID 15671--; LID 16949--; LID 16223--; LID 13106--
Noodzakelijke toebehoren	LID 13226--; LID 14937--
LxBxH (mm)	63x63x154

Maattekening: Cube-WL1 GU10 QPAR 16 2x35W IP54 helder grijs



Artikelen

Omschrijving	Referentie
Cube-WL1 GU10 QPAR 16 2x35W IP54 helder grijs	LID11631
Buiten wand verlichting	
Noodzakelijke toebehoren	
COB LED GU10 6W 3000K 500lm 60° 230V	LID13226
LED Lamp GU10 6W 230V 520lm 4000K 60°	LID14937
Optionele toebehoren	
LED 5W GU10 500lm 3000K CRI80 IP44 230V 38°	LID17278
Geschikt voor gesloten fittingen bij hoge omgevingstemperaturen	
LED 5W GU10 500lm 3000K CRI80 IP44 230V 38° dimm	LID17279
Geschikt voor gesloten fittingen bij hoge omgevingstemperaturen	
LED 4W 300lm 3000K GU10 60° CRI90 TRIAC dimmable 230V	LID17203
alleen geschikt voor continu gebruik	
COB LED GU10 6W 3000K 500lm 60° 230V	LID13226
LED lamp MR16 6W GU10 3000K 500lm 230V 60° dimbaar	LID14508
GU10 LED, COB LED, 500lm, 6W, 3000K, WW, dimbaar	
LED lamp MR16 6W 500lm 3000K 60° 230V zwart	LID15671
Reflector lamp	
Schroefloze klem 32A 6-aansluitingen	LID16949
26 ACCES&GADGETS	
Noodunit 3H 12V MR16-LED-Modul 3W 3 230V IP20	LID16223
22 EMERGENCY LIGHTS	
Noodunit voor GU10 of E27 LED 3-7W 3h	LID13106
Deze kit werkt ook met GU10 LED lampen die geschikt zijn voor een 180VDC voeding	